



EMEX

Stomme för MX25 RX-utrymningsskylt, 3 h

Produktkod 825301 · Nödbelysning > MX-armaturer

Stomme för den adresserbara MX25 RX-utrymningsskylten med 3 timmars drifttid. Med det röda krysset kan armaturen visa en stängd utrymningsriktning vid brandlarm.

- Rött kryss visar en stängd utrymningsriktning
- Krysset styrs med brandlarmcentralens styruttryck
- Läsavstånd 25 m, ständigt tänd LED-skylt
- Internt NiMH-batteri, drifttid 3 h
- Montering i analog sockel 3312FLW/3312W
- EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034 och EN ISO 7010



Produktbeskrivning

Emex MX25 RX är en adresserbar LED-utrymningsskylt för Panasonic brandlarmsystem (EBL512 G3, EBLOne). Den här produkten är armaturens stomme, dvs. monteringsprofilen med elektronik och 3 timmars batteri (NiMH 2,4 V, HHR-210AH). Piktogramskylten, skylten med rött kryss 970020 och den analoga sockeln 3312FLW/3312W beställs separat. Skylten är ständigt tänd: hela skylten är belyst både i normalläge och i nöddrift, och läsavståndet är 25 m.

Rött kryss (RX)

På RX-modellen monteras den separat beställda skylten med rött kryss 970020 ovanpå piktogramskylten. När en larpunkt eller sektion är i brandlarmläge tänder ett styruttryck krysset för att visa att utrymningsriktningen inte kan användas säkert, till exempel på grund av rök. Krysset släcks när brandlarmet återställs med centralens reset-knapp. I EBLWin programmeras enheten som typen Exit light (MXER). På RX-modellen kan piktogramskylten endast vara enkelsidig.

Övervakning och test

Armaturen utför ett idrifttagningstest, ett automatiskt månatligt funktionstest och minst en gång om året ett fullständigt drifttidstest. Indikatorn visar statusen (grön = normal, blinkande grön = idrifttagningstest, röd = LED-fel, blinkande röd = batterifel eller underkänt drifttidstest), och fel överförs till brandlarmcentralen som tekniska varningar.

Installation

Stommen fästs i den analoga sockeln genom att vridas 25° medurs och låsas med en insexskruv, varefter skylten vrids till rätt läge. Piktogramskylten skjuts in i profilen tills den snäpper fast och fästs med en skruv. COM-slingan ansluts till sockelns plintar SA och SB och 24 V-matningslinjen till plintarna E+ och E-; adressen (001-253) ställs in med adresseringsverktyget 4414. Som tillbehör finns infällningsramen 920001, bollskyddet 920009 och gängstångsplattan 920013.

Tekniska data

Produktkod	825301
Tillverkare	Emex
Produktgrupp	Nödbelysning > MX-armaturer
Läsavstånd	25 m
Driftspänning	24 V DC (tillåtet 12–32 V DC)
Ljuskälla	LED
Effektförbrukning	0,9 W (batteriet laddas), 0,4 W (batteriet fulladdat); rött kryss tänt 1,2 W / 0,7 W
Batteri	NiMH 2,4 V (HHR-210AH), reservdel 910008
IP-klass	IP41
Färg	Vit
Material	PC, akryl
Drifttemperatur	0...+55 °C
Tillgänglighet	Beställningsvara
Strömförbrukning (vila)	16 mA (batteriet fulladdat), 38 mA (laddas); rött kryss 29–52 mA
COM-slingans ström	1,9 mA vila, 1,5 mA aktiv
Drifttid	3 h
Funktionssätt	Kontinuerlig (skylten är alltid tänd)
Mått	102 × 261 × 225 mm (armatur med skylt)
Luftfuktighet	Max. 95 % RH, icke-kondenserande
Montering	Analog sockel 3312FLW/3312W, tak eller vägg
Adressområde	001–253 (adresseringsverktyg 4414)
Kompatibilitet	EBL512 G3 (programvara ≥ 2.10), EBLOne (≥ 3.3)
Standarder	EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034, EN ISO 7010

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Tekniskt datablad: MX-armaturer

Certifikat: Försäkran om kompatibilitet

Certifikat: EU-försäkran om överensstämmelse

Installationsanvisning: MX-armaturer

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/mx25-rx-opasvalo-runko-3h/