



PANASONIC

Panasonic 4467 laddningskort för strömförsörjningsenheten 4466

Produktkod 41274 · Brandlarmsystem > Reservdelar

Laddningskort för Panasonic's adresserbara externa strömförsörjningsenhet 4466. Kortet laddar reservkraftsbatterierna, fördelar 24 V DC till två utgångar och ansluter strömförsörjningsenheten till COM-slingan för övervakning.

- Reservdel för den externa strömförsörjningsenheten 4466
- Två 24 V DC-utgångar, vardera högst 2,0 A
- Batteriladdning i två lägen: högst 12 Ah eller 42 Ah
- COM-slinganslutning för övervakning av strömförsörjningsenheten
- Platser för två expansionskort (4464 eller 4585)
- Egen strömförbrukning 10,6 ± 2 mA (24 V)

Produktbeskrivning

Panasonic 4467 är laddningskortet i den externa strömförsörjningsenheten 4466. I strömförsörjningsenheten 4466 fungerar ett switchat nätaggregat som primär energikälla, och laddningskortet sköter laddningen av reservkraftsbatterierna, 24 V DC-utgångarna samt anslutningen till COM-slingan, via vilken brandlarmcentralen övervakar strömförsörjningsenheten. Kortet är avsett som reservdel för strömförsörjningsenheten 4466.

Kortet har som standard två 24 V DC-utgångar (OUT0 och OUT1), vardera högst 2,0 A och med en egen 2 A-säkring. Den kontinuerliga totala belastningen är i laddningsläget med låg ström högst 3,0 A (batterier högst 12 Ah) och i laddningsläget med hög ström högst 1,5 A (batterier högst 42 Ah); läget väljs med bygeln JP1 på kortet. Under brandlarm kan utgångarnas totala ström vara 4 A. Laddningen sker i två steg: först med konstant ström och sedan med temperaturkompenserad konstant spänning.

Anslutningar

- J1: batterier (2 × 12 V)
- J2: COM-slinga
- J3: extern utrustning (24 V-utgångar)
- J5 och J6: expansionskort 4464 eller 4585
- säkringar F1–F4 (T5AH och T2AH, 5 × 20 mm)

Installation

På kortet kan ett eller två expansionskort 4464 eller 4585 monteras; då får motsvarande utgång i kontakten J3 inte användas. Bryt strömmen genom att ta bort säkringarna F1 och F2 innan bygeln JP1 flyttas. Installation och idrifttagning görs enligt den tekniska beskrivningen för strömförsörjningsenheten 4466.

Tekniska data

Produktkod	41274
Tillverkare	Panasonic
Produktgrupp	Brandlarmsystem > Reservdelar

Driftspänning	24 V DC
Strömförbrukning (vila)	10,6 ± 2 mA (24,0 V)
Utgångar	2 × 24 V DC, var och en max. 2,0 A
Kontinuerlig totalström	3,0 A (lågt laddläge) eller 1,5 A (högt laddläge)
Totalström vid brandlarm	4 A
Batteri	2 × 12 V blybatteri; max. 12 Ah (lågt) eller 42 Ah (högt laddläge)
Säkringar	F1, F2 T5AH 250 V; F3, F4 T2AH 250 V (5 × 20 mm)
Anslutning	J1 batterier, J2 COM-slinga, J3 24 V-utgångar, J5/J6 expansionskort
Kompatibilitet	Extern strömförsörjningsenhet 4466; expansionskort 4464 och 4585

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Tekniskt datablad (serie): 4466 adresserbar strömförsörjningsenhet

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/panasonic-4467-external-power-supply-board/