



PANASONIC

Panasonic 4467 latauskortti virtalähteeseen 4466

Tuotekoodi 41274 · Paloilmoitinjärjestelmät > Varaosat

Latauskortti Panasonicin osoitteelliseen ulkoiseen virtalähteeseen 4466. Kortti lataa varavoima-akut, jakaa 24 V DC:n kahteen lähtöön ja liittää virtalähteen COM-silmukkaan valvontaa varten.

- > Varaosa ulkoiseen virtalähteeseen 4466
- > Kaksi 24 V DC -lähtöä, kukin enintään 2,0 A
- > Akkujen lataus kahdessa tilassa: enintään 12 Ah tai 42 Ah
- > COM-silmukkaliitäntä virtalähteen valvontaa varten
- > Paikat kahdelle laajennuskortille (4464 tai 4585)
- > Oma virrankulutus 10,6 ± 2 mA (24 V)

Tuotekuvaus

Panasonic 4467 on ulkoisen virtalähteen 4466 latauskortti. Virtalähteessä 4466 hakkuriteholähde toimii pääenergialähteenä ja latauskortti huolehtii varavoima-akkujen lataamisesta, 24 V DC -lähdoistä sekä liitännästä COM-silmukkaan, jonka kautta paloilmoitinkeskus valvoo virtalähdettä. Kortti on tarkoitettu varaosaksi virtalähteeseen 4466.

Kortissa on vakiona kaksi 24 V DC -lähtöä (OUT0 ja OUT1), kumpikin enintään 2,0 A ja omalla 2 A:n sulakkeellaan. Jatkuva kokonaiskuormitus on matalan virran lataustilassa enintään 3,0 A (akut enintään 12 Ah) ja suuren virran lataustilassa enintään 1,5 A (akut enintään 42 Ah); tila valitaan kortin jumpperilla JP1. Palohälytyksen aikana lähtöjen kokonaisvirta voi olla 4 A. Lataus tapahtuu kahdessa vaiheessa: ensin vakiovirralla ja sitten lämpötilakompensoidulla vakiojännitteellä.

Liitännät

- > J1: akut (2 × 12 V)
- > J2: COM-silmukka
- > J3: ulkoiset laitteet (24 V -lähdot)
- > J5 ja J6: laajennuskortit 4464 tai 4585
- > sulakkeet F1–F4 (T5AH ja T2AH, 5 × 20 mm)

Asennus

Kortille voidaan asentaa yksi tai kaksi laajennuskorttia 4464 tai 4585; tällöin vastaavaa lähtöä liittimessä J3 ei saa käyttää. Katkaise virta poistamalla sulakkeet F1 ja F2 ennen jumpperin JP1 siirtämistä. Asennus ja käyttöönotto tehdään virtalähteen 4466 teknisen kuvauksen mukaisesti.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	41274
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Paloilmoitinjärjestelmät > Varaosat
Käyttöjännite	24 V DC
Virrankulutus (lepo)	10,6 ± 2 mA (24,0 V)

Lähdöt	2 × 24 V DC, kukin enintään 2,0 A
Jatkuva kokonaisvirta	3,0 A (matala lataustila) tai 1,5 A (suuri lataustila)
Kokonaisvirta palohälytyksessä	4 A
Akku	2 × 12 V lyijyakku; enintään 12 Ah (matala) tai 42 Ah (suuri lataustila)
Sulakkeet	F1, F2 T5AH 250 V; F3, F4 T2AH 250 V (5 × 20 mm)
Liitäntä	J1 akut, J2 COM-silmukka, J3 24 V -lähdöt, J5/J6 laajennuskortit
Yhteensopivuus	Ulkoinen virtalähde 4466; laajennuskortit 4464 ja 4585

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tekninen kuvaus (sarja): 4466 osoitteellinen teholähde

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-4467-external-power-supply-board/