



EMEX

Stomme för MX40 RX-utrymningsskylt, 3 h

Produktkod 840301 · Nödbelysning > MX-armaturer

Stomme för den adresserbara MX40 RX-utrymningsskylten med 3 timmars drifttid. Brandlarmcentralen kan tända ett rött X på skylten som tecken på att vägen inte får användas.

- Adresserbar, övervakas från Panasonic brandlarmcentral
- Rött X visar en stängd utrymningsriktning vid brandlarm
- Drifttid 3 h, NiMH 2,4 V (HHR-210AH)
- Monteras i analog sockel 3312FLW/3312W i tak eller på vägg
- Automatiskt funktions-, batteri- och drifttidstest
- Läsavstånd 40 m, piktogram och X-panel beställs separat

Produktbeskrivning

MX40 RX är en adresserbar utrymningsskylt, vars stomme (monteringsprofil, elektronik och batteri) förses med ett separat beställt piktogram och en panel med rött kryss (MX40 Red X, 970021). I normaläge fungerar armaturen som en vanlig utrymningsskylt, och vid strömavbrott håller det interna batteriet ljuset tänd i 3 timmar. När en larmpunkt eller sektion i brandlarmsystemet går i brandlarm tänds ett styrttryck ett rött X på skylten, som visar att utrymningsriktningen är blockerad, till exempel på grund av rök. X:et släcks när brandlarmet återställs från centralen. I EBLWin programmeras enheten med typen MXER.

Armaturen ansluts till COM-slingan i Panasonic brandlarmsystem, så centralen övervakar dess skick och rapporterar fel. Enheten utför automatiskt ett funktionstest, ett batteritest och minst en gång om året ett drifttidstest. Indikatorn visar statusen: grön = normal, blinkande grön = idrifttagningstest, röd = LED-fel, blinkande röd = batterifel eller underkänt drifttidstest.

Installation

Stommen fästs i Panasonic analoga sockel 3312FLW eller 3312W, som kan monteras i tak eller på vägg. COM-slingan ansluts till sockelns plintar SA och SB och 24 V-driftspänningslinjen till plintarna E+ och E-; driftspänningen fås till exempel från nätaggregatet MX Power Box. Adressen (001-253) ställs in med adresseringsverktyget 4414 i läget NORMAL (EBL512 G3). På RX-modellen är piktogrammet alltid enkelsidigt; X-panelen skjuts in ovanpå piktogrammet och låses med de medföljande plastknapparna. Som tillbehör finns gängstångsplattan 920013.

Tekniska data

Produktkod	840301
Tillverkare	Emex
Produktgrupp	Nödbelysning > MX-armaturer
Läsavstånd	40 m
Driftspänning	24 V DC (tillåtet 12–32 V DC)
Ljuskälla	LED
Effektförbrukning	0,7 W (batteriet fulladdat), 1,2 W (batteriet laddas), rött X tänd 0,7–1,2 W

Färg	Vit
Material	Polykarbonat (PC), akryl
Drifttemperatur	0...+55 °C
Produktnummer (Emex)	840301
COM-slingans ström	1,9 mA (vila), 1,5 mA (aktiv)
Drifttid	3 h
Batteri	NiMH 2,4 V (HHR-210AH)
Mått	102 × 411 × 300 mm (H × B × D)
Vikt	721 g (med batteri)
IP-klass	IP41
Luftfuktighet	Max. 95 % RH, icke-kondenserande
Adressområde	001–253
Montering	Tak- eller väggmontering, analog sockel 3312FLW/3312W
Standarder	EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034, EN ISO 7010

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Tekniskt datablad: MX-armaturer

Certifikat: Försäkran om kompatibilitet

Certifikat: EU-försäkran om överensstämmelse

Installationsanvisning: MX-armaturer

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/mx40-rx-opasvalo-runko-3h/