



PANASONIC

Panasonic 3379W TVK adresserbart sockelljudlarmdon

Produktkod 50026 · Nödbelysning > Fältenheter

Adresserbart sockelljudlarmdon där en analog detektor kan monteras. Ger larmljud i samma utrymme som detektorn. TVK-versionen har extra plintar för nödbelysningens spänningsmatning.

- Ljudlarmdon och monteringssockel för detektor i samma enhet
- Tre prioritetsnivåer och tre ljudtyper, programmering i EBLWin
- Ljudnivå 86 dB(A), frekvens 3 650 Hz
- Godkänt enligt EN 54-3, CPR 0786-CPR-20954
- Adresserbart, ansluts direkt till COM-slingan
- Extra plintar för nödbelysningens spänningsmatning (TVK)



Produktbeskrivning

Panasonic 3379W är ett vitt adresserbart sockelljudlarmdon som består av en analog monteringssockel med ett anslutet ljudlarmdon. Det passar för objekt där ett larmdon behövs i samma rum som detektorn. I sockeln kan en analog detektor monteras, och sockeln ansluts direkt till COM-slingan. Enheten är avsedd för torra inomhusutrymmen.

Ljudlarmdonet har tre ljudtyper (kontinuerligt samt intermitterent 1 Hz och 3 Hz), som kan kopplas till tre prioritetsnivåer. Till exempel kan ett brandlarm på annat håll i byggnaden ge ett ljud, ett larm på samma våningsplan ett annat och ett larm från sockelns egen detektor ett tredje. Om ett styrvillkor med högre prioritet uppfylls byts ljudet. Styrvillkoren och ljuden programmeras i EBLWin.

Installation

Sockeln monteras i taket, och en extern indikator (till exempel 2218) kan anslutas till dess skruvplintar. Sockelljudlarmdonet och detektorn som monteras i det ska ha olika adresser i COM-slingan. Adress och driftläge ställs in med adresseringsverktyget före inkopplingen till slingan. Enheten fungerar med centralerna EBL512 G3 och EBL128. När sockeln används utan detektor skyddas den med locket 3313.

TVK-versionen

Enligt produktuppgifterna har TVK-versionen extra plintar för nödbelysningens spänningsmatning. På så sätt kan nödbelysningens 24 V-matningslinje dras via enheten längs samma väg som COM-slingan, till exempel när nödbelysningsarmaturer och utrymningsskyltar i MX-serien används.

Tekniska data

Produktkod	50026
Tillverkare	Panasonic
Produktgrupp	Nödbelysning > Fältenheter
Mått	160 × 102 × 25 mm
Vikt	80 g
Drifttemperatur	-10...+50 °C
Lagringstemperatur	-20...+70 °C
Luftfuktighet	Max. 95 % RH, icke-kondenserande
IP-klass	IP21
Färg	Vit (Munsell 10Y9/0,5)
Material	Flamskyddad ABS och polykarbonat
Driftspänning	12–28 V DC (nominellt 24 V DC)
Strömförbrukning (vila)	≤ 0,75 mA
Strömförbrukning (larm)	2,5 ± 0,5 mA
Ljudnivå	86 dB(A)
Frekvensområde	3 650 ± 350 Hz
Tontyper	Kontinuerlig, intermittent 1 Hz, intermittent 3 Hz
Adressområde	001–253
Kortslutningsisolator	Nej
Montering	Takmontering
Anslutning	Skruvplintar, ledare 0,28–1,13 mm ² ; extern indikator E+/E-
EN 54-godkännande	EN 54-3
CPR	0786-CPR-20954
Standarder	EN 61000-6-3, EN 50130-4, EN IEC 63000

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Tekniskt datablad: Panasonic 3379W TVK sockelljudlarmdon

Produktbroschyr: Panasonic 3379W TVK sockelljudlarmdon

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/panasonic-3379w-tvk-kantani-osoitteellinen/