



PANASONIC

Panasonic 4414E adresseringsverktyg

Produktkod 42111 · Brandlarmsystem > Tillbehör

Batteridrivet handverktyg för inställning av adress och driftläge för Panasonics analoga detektorer och andra adresserbara COM-slingenheter innan de ansluts till slingan.

- Ställer in och läser av COM-slingadressen (001–253) och driftläget
- Återställer enheten till adress 000 för automatisk adressering
- Föreslår lämpligt läge för en ny enhet (NORMAL eller Advanced)
- Batteritid cirka 250 h eller upp till 50 000 läs- och skrivoperationer
- Automatisk avstängning kan ställas in på 10–99 sekunder
- Kabel med krokodilklämmor för enheter med tråd- och skruvanslutning medföljer



Produktbeskrivning

Panasonic 4414E är ett adresseringsverktyg som används för att ställa in slingadressen (001–253) och driftläget för analoga detektorer och andra adresserbara COM-slingenheter. Adressen och driftläget måste ställas in innan enheten ansluts till COM-slingan. Med verktyget kan man även läsa av enhetens nuvarande adress och driftläge samt återställa enheten till adressen 000, som används när EBL-systemet adresserar enheterna automatiskt.

Det finns fyra driftlägen: M0 (NORMAL), M1 (2330), M2 (2312) och M3 (Advanced). För en ny enhet föreslår verktyget beroende på enhetstypen antingen NORMAL- eller Advanced-läget, och för en använd enhet det senast använda läget. Advanced-läget är spärrat för enheter som inte stöder det. När flera enheter programmeras i följd kan adressen ökas med ett med knappen 0/+1.

Anslutning

Den analoga detektorns kontaktstift (SA/SB) trycks direkt in i verktygets snabbplintar. Enheter med ledarändar eller enbart skruvplintar ansluts med den medföljande kabeln, som har isolerade krokodilklämmor och snabbplintar.

Strömförsörjning

Verktyget drivs med fyra alkaliska 1,5 V-batterier (LR6/AA). Batterierna räcker cirka 250 timmar eller upp till 50 000 läs- eller skrivoperationer, och svagt batteri anges på displayen. Verktyget stängs som standard av efter 30 sekunder utan användning; tiden kan ställas in mellan 10 och 99 s. Verktyget är avsett för inomhusbruk i torra utrymmen.

Tekniska data

Produktkod	42111
Tillverkare	Panasonic
Produktgrupp	Brandlarmsystem > Tillbehör
Vikt	320 g med batterier, 220 g utan batterier
Mått	153 × 68 × 42 mm (H × B × D)
Batteri	4 × 1,5 V alkaliska (LR6/AA)
Drifttemperatur	0...+40 °C
Batteriernas livslängd	Cirka 250 h eller 50 000 läs-/skrivcykler
Driftspänning	4,5–6 V DC
Strömförbrukning (vila)	0 mA
Strömförbrukning (aktiv)	8,5 mA
Luftfuktighet	Max. 95 % RH, icke-kondenserande
IP-klass	IP42
Material	ABS-plast
Färg	Svart / ljusgrön (RAL 6027)
Adressområde	001–253 (samt återställning till adress 000)
Driftlägen	M0 NORMAL, M1 2330, M2 2312, M3 Advanced
Standarder	EN 61000-6-3, EN 50130-4, EN IEC 63000

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Certifikat: EU-försäkran om överensstämmelse, nr ESN-F00300-07

Tekniskt datablad: Panasonic 4414E adresseringsverktyg

Produktbroschyr: Panasonic 4414E adresseringsverktyg

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/panasonic-4414e-osoitteenasetustustyokalu/