



PANASONIC

Panasonic 4433FI TVK larmknapp

Produktkod 50021 · Nödbelysning > Fältenheter

Adresserbar larmknapp med kortslutningsisolator för torra inomhusutrymmen. TVK-versionen har extra plintar för nödbelysningens spänningsmatning.

- Adresserbar, ansluts direkt till COM-slingan
- Inbyggd kortslutningsisolator
- Godkänd enligt EN 54-11 och EN 54-17, VdS G 213004
- Genomsiktig skyddslucka förhindrar oavsiktlig utlösning
- Automatisk adressering i EBLWin eller med adresseringsverktyget
- Extra plintar för nödbelysningens spänningsmatning (TVK)



Produktbeskrivning

Panasonic 4433 är en adresserbar larmknapp med inbyggd kortslutningsisolator. Med larmknappen görs brandlarm manuellt genom att man trycker på glaselementet tills det går sönder, varvid brandlarmcentralen får ett brandlarm. Larmknappen är avsedd för inomhusbruk i torra utrymmen; för fuktiga utrymmen och utomhus passar den kapslade IP66-modellen 4439 (även som TVK-version).

Oavsiktlig utlösning förhindras av en genomsiktig skyddslucka av polykarbonat, som ska lyftas innan man trycker på glaselementet. Larmknappens indikator blinkar som tecken på datakommunikation med centralen (blinkningen kan kopplas bort i EBLWin) och lyser med fast sken när larmknappen har utlöst larm. Den periodiska provningen görs med en testnyckel: när nyckeln förs in i hålet i frontlocket fungerar larmknappen som om den vore utlöst, och efter att nyckeln tagits bort kvitteras larmet från centralen.

Installation

Larmknappen monteras på väggen i en röd bakdosa som är förberedd för kabel bakifrån. Vid utanpåliggande montering kan kabelhål borraras i bakdosans över- eller undersida (högst Ø 20 mm). Anslutningsledarens area är 0,5–2 mm².

Varje enhet i COM-slingan ska ha en unik adress (001–253). Adressen kan ställas in automatiskt med EBLWin eller manuellt med adresseringsverktyget 4414/4414E innan enheten ansluts till slingan. Larmknappen fungerar med centralerna EBL512 G3, EBLOne och EBL128; kortslutningsisolatorn används i NORMAL-läge.

TVK-versionen

Enligt produktuppgifterna har TVK-versionen extra plintar för nödbelysningens spänningsmatning. På så sätt kan nödbelysningens 24 V-matningslinje dras via enheten längs samma väg som COM-slingan, till exempel när nödbelysningsarmaturer och utrymningsskyltar i MX-serien används.

Tekniska data

Produktkod	50021
Tillverkare	Panasonic
Produktgrupp	Nödbelysning > Fältenheter
Mått	87 × 87 × 60 mm (H × B × D)
Vikt	201 g
Drifttemperatur	-10...+55 °C
Lagringstemperatur	-40...+85 °C
Luftfuktighet	Max. 90 % RH, icke-kondenserande
IP-klass	IP42
Färg	Röd (ISO 3864)
Material	Flamskyddad ABS och polykarbonat
Driftspänning	12–30 V DC (nominellt 24 V DC)
Strömförbrukning (vila)	1,6 mA
Strömförbrukning (larm)	2,7 mA
Adressområde	001–253
Kortslutningsisolator	Ja
Funktionssätt	Direktverkande, typ A
Montering	Väggmontering, inomhus
Anslutning	Ledare 0,5–2 mm ² (Ø 0,8–1,6 mm)
EN 54-godkännande	EN 54-11, EN 54-17
CPR	0786-CPR-21235
VdS-godkännande	G 213004
Standarder	VdS 2344, VdS 2504, EN 61000-6-3, EN 50130-4, EN IEC 63000

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Tekniskt datablad: Panasonic 4433FI TVK larmknapp

Produktbroschyr: Panasonic 4433FI TVK larmknapp

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/panasonic-4433fi-tvk-palopainike-sis-oe/