



PANASONIC

Panasonic 4462 I/O TVK enhet med två ingångar och kortslutningsisolator

Produktkod 50018 · Nödbelysning > Fältenheter

Adresserbar enhet med två ingångar och kortslutningsisolator, till exempel för sprinklerövervakning och övervakning av andra kontakter. IP65-kapsling; TVK-versionen har extra plintar för nödbelysningens spänningsmatning.

- Två allmänna ingångar för NO/NC-kontakter, övervakade eller oövervakade
- Till exempel för sprinklerövervakning
- Inbyggd kortslutningsisolator, automatisk adressering
- IP65-kapsling, godkänd enligt EN 54-17 och EN 54-18
- Extra plintar för nödbelysningens spänningsmatning (TVK)



Produktbeskrivning

Panasonic 4462 är en adresserbar enhet med två ingångar och inbyggd kortslutningsisolator. Den lämpar sig till exempel för att föra in statusinformation från ett sprinklersystem eller andra anordningar i brandlarmsystemet. Enheten får sin driftspänning från COM-slingan, och ingångarna programmeras med EBLWin.

Ingångar

Enheten har två allmänna ingångar (Z/I_{no} och I_{n2}) för NO- eller NC-kontakter. Ingångarna kan programmeras som övervakade eller oövervakade; en övervakad NO-ingång använder ett ändmotstånd på 33 k Ω , varvid ett avbrott (över 43 k Ω) rapporteras som fel. Enheten har inga reläutgångar; en mångsidigare I/O-enhet är 4461.

Installation

Enheten monteras utanpåliggande på vägg eller i tak. Kablarna dras in genom kapslingens genomföringsmembran; kabelförskruvningar ingår inte i leveransen. Adresseringen sker automatiskt med EBLWin eller manuellt med adresseringsverktyget 4414/4414E. Enheten fungerar i Advanced-läge i EBL512 G3- och EBL128-centraler från version 2.4 samt i EBLOne-centraler från version 3.3. För DIN-skenemontering finns satsen 4463.

TVK-version

Enligt produktuppgifterna har TVK-versionen extra plintar för nödbelysningens spänningsmatning. I nödbelysningssystemet MX används I/O-enheterna 4461/4462 bland annat för fasövervakning; fasövervakningsanordningen ansluts till enhetens övervakade ingång Z/I_{no}, så att nödbelysningen aktiveras vid fasfel. Även styrtutgången på MX Power Box ansluts till ingången på en 4461/4462-enhet.

Tekniska data

Produktkod	50018
Tillverkare	Panasonic
Produktgrupp	Nödbelysning > Fältenheter
Mått	110 × 110 × 49 mm
Vikt	188 g
Drifttemperatur	-10...+50 °C
Lagringstemperatur	-20...+60 °C
Luftfuktighet	Max. 95 % RH, icke-kondenserande
IP-klass	IP65
Färg	RAL 9010
Material	Polypropen (Fibox JB 6 G)
Driftspänning	12–30 V DC (nominellt 24 V DC)
Strömförbrukning (vila)	≤ 2,2 mA
Strömförbrukning (larm)	≤ 2,2 mA
Ingångar	2 allmänna ingångar NO/NC, övervakade eller oövervakade
Adressområde	001–253
Kortslutningsisolator	Ja
Montering	Utanpåliggande montering på vägg eller tak
Anslutning	Skruvplintar, ledare 0,28–1,5 mm ²
EN 54-godkännande	EN 54-17, EN 54-18
CPR	0786-CPR-21589
Standarder	VdS 2344, VdS 2504, EN 61000-6-3, EN 50130-4, EN IEC 63000

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Tekniskt datablad: Panasonic 4462 I/O TVK enhet med två ingångar och kortslutningsisolator

Produktbroschyr: Panasonic 4462 I/O TVK enhet med två ingångar och kortslutningsisolator

Tekniskt datablad (serie): MX25, MX40 och MX Light

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/panasonic-4462-i-o-tvk-2-sisnmeno-yksikk/