



PANASONIC

Panasonic 4466 adresserbar strömförsörjningsenhet

Produktkod 41270 · Brandlarmsystem > Fältenheter > I/O-enheter

Adresserbar, batterisäkrad extern 24 V DC-strömförsörjningsenhet. Ansluts till COM-slingan för övervakning och matar till exempel larmdon och branddörrarnas dörrhållarmagneter.

- Två 24 V DC-utgångar, vardera högst 2 A
- Centralen övervakar nät, batterier och laddare via slingan
- Plats för två batterier på 12 V / 7,2 Ah; i det externa skåpet 5014 för batterier upp till 42 Ah
- Två expansionskort: spänningsutgångar 4464 eller slingrepeater 4585
- Inbyggd kortslutningsisolator
- Godkänd enligt EN 54-4, EN 54-17 och EN 54-18 samt VdS



Produktbeskrivning

Panasonic 4466 är en adresserbar extern strömförsörjningsenhet för enheter som behöver en batterisäkrad 24 V DC-matning. Strömförsörjningsenheten består av ett switchat nätaggregat och ett laddningskort, och den ansluts till COM-slingan, varvid brandlarmcentralen övervakar nätmatningen, batterierna, batterikretsens inre resistans och laddaren. Enheten har en inbyggd kortslutningsisolator, och den är avsedd för torra inomhusutrymmen.

Strömförsörjningsenheten har två 24 V DC-utgångar, vardera högst 2 A. Den kontinuerliga totala strömmen är 3,0 A eller 1,5 A beroende på laddningsströmläget och högst 4 A under brandlarm. I kapslingen ryms två blybatterier på 12 V / 7,2 Ah; större batterier på högst 42 Ah placeras i det separata batteriskåpet 5014. På laddningskortet kan högst två expansionskort monteras: spänningsutgångskortet 4464 eller slingrepeater 4585. Utgången /OK rapporterar nätfel till exempel till branddörrsfunktionen i enheten 3364.

Installation och kompatibilitet

- Vägghäggmontering med kabelgenomföringsplåten uppåt; vikt med batterier cirka 10 kg, skruvar ingår inte i leveransen
- Nätmatning 230 V AC med skyddsjord, allpolig fränskiljningsanordning i byggnadens installation
- Reservera tre slingadresser (strömförsörjningsenhet + två expansionskort); automatisk eller manuell adressering med verktyget 4414/4414E
- Advanced-läge: EBL512 G3 V $\geq$ 2,5, EBLOne V $\geq$ 3,3; NORMAL-läge EBL512 G3 och EBL128 (som typ 3366)

Tekniska data

Produktkod	41270
Tillverkare	Panasonic
Produktgrupp	Brandlarmsystem > Fältenheter > I/O-enheter

Vikt	4,66 kg (med batterier 9,66 kg)
Mått	298 × 424 × 95 mm
IP-klass	IP30
Drifttemperatur	-5...+40 °C
Driftspänning	230 V AC (195–253 V AC); slinga 12–30 V DC
EN 54-godkännande	EN 54-4, EN 54-17, EN 54-18
VdS-godkännande	G219025
CPR	0786-CPR-21627
Lagringstemperatur	-20...+70 °C
Luftfuktighet	Max. 95 % RH, icke-kondenserande
Färg	Ljusgrå (NCS S1500-N)
Material	Metallkapsling
Strömförbrukning (vila)	Från slingan ≤ 6 mA
Utgångar	2 × 24 V DC, var och en max. 2,0 A; kontinuerligt totalt 3,0 A eller 1,5 A, vid larm 4 A
Batteri	2 × 12 V 7,2 Ah i kapslingen, i externt skåp 5014 max. 42 Ah
Adressområde	001–253 (reserverar 3 adresser)
Kortslutningsisolator	Inbyggd
Kompatibilitet	EBL512 G3, EBL128, EBLOne V ≥ 3.3
Montering	Väggmontering, torra utrymmen inomhus
Standarder	EN 55032 klass A, EN 50130-4, EN 62368-1 (LVD), EN IEC 63000 (RoHS)

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Tekniskt datablad: 4466 adresserbar strömförsörjningsenhet

Certifikat: EU-försäkran om överensstämmelse, nr ESN-F00318-02

Certifikat: Prestandadeklaration (DoP), nr ESN-FP0318-01

Certifikat: CPR-intyg om kontinuitet för produktens prestanda, nr 0786-CPR-21627

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/panasonic-4466-osoitteellinen-teholahde/