



PANASONIC

Panasonic 4482RE TVK adresserbart kombinerat ljud- och ljuslarmdon, rött

Produktkod 50027 · Nödbelysning > Fältenheter

Rött adresserbart kombinerat ljud- och ljuslarmdon med kortslutningsisolator för väggmontering. Kombinerar ljudlarmdon enligt EN 54-3 och optiskt larmdon enligt EN 54-23; TVK-versionen har extra plintar för nödbelysningens spänningsmatning.

- Ljudlarmdon och optiskt larmdon i samma enhet, EN 54-3, EN 54-17 och EN 54-23
- Ljuslarmets täckning W-2.4-5.0 (5 × 5 m) eller O (2,5 × 2,5 m)
- Blinkfrekvens 0,5 Hz eller 1 Hz, val i EBLWin
- Sju ljudtyper och tre prioritetsnivåer
- Inbyggd kortslutningsisolator
- Extra plintar för nödbelysningens spänningsmatning (TVK)



Produktbeskrivning

Panasonic 4482RE är ett rött adresserbart kombinerat ljud- och ljuslarmdon med inbyggd kortslutningsisolator. Enheten ansluts direkt till COM-slingan och monteras på vägg. Den är godkänd enligt EN 54-3 (ljudlarmdon), EN 54-17 (kortslutningsisolator) och EN 54-23 (optiskt larmdon) och lämpar sig för inomhusutrymmen (typ A), såsom korridorer, kontor, toaletter och andra allmänna utrymmen.

Optiskt larmdon

Det röda ljuslarmets täckning väljs med EBLWin: med hög effekt W-2.4-5.0 (5,0 × 5,0 m, 60 m³) eller med låg effekt O (2,5 × 2,5 m, 13 m³). Blinkfrekvensen är 0,5 Hz eller 1 Hz. Ljuslarmet ska monteras på högst 2,4 m höjd, i klass O på högst 2,1 m höjd.

Ljudlarmdon

Ljudlarmdonet har sju valbara ljudtyper, bland annat ljuden DIN 33404, NEN 2575 och NFS 32-001. För tre prioritetsnivåer programmeras var sitt styrvillkor och ljudtyp; när ett villkor med högre prioritet uppfylls byts ljudet. Den högsta ljudnivån är 96 dB(A), och den högsta minimiljudnivån är, beroende på ljud, cirka 89–94 dB(A) på en meters avstånd.

Installation

Enheten fungerar i Advanced-läge i EBL512 G3- och EBL128-centraler från version 2.3 samt i EBLOne-centraler från version 3.3. Adressen ställs in automatiskt med EBLWin eller med adresseringsverktyget 4414/4414E. Nyckelhålen på enhetens sidor täcks med de medföljande vinyldekalerna.

TVK-version

Enligt produktuppgifterna har TVK-versionen extra plintar för nödbelysningens spänningsmatning. På så sätt kan nödbelysningens 24 V-matningslinje dras via enheten längs samma väg som COM-slingan, till exempel när nödbelysningsarmaturer och utrymningsskyltar i MX-serien används.

Tekniska data

Produktkod	50027
Tillverkare	Panasonic
Produktgrupp	Nödbelysning > Fältenheter
Mått	147 × 106 × 92 mm
Vikt	278 g
Drifttemperatur	-10...+55 °C
Lagringstemperatur	-25...+70 °C
Luftfuktighet	Max. 95 % RH, icke-kondenserande
IP-klass	IP21
Färg	Röd
Material	Flamskyddad ABS och polykarbonat
Driftspänning	12–30 V DC (nominellt 24 V DC)
Strömförbrukning (vila)	2,5 mA
Strömförbrukning (larm)	27–69 mA (beroende på ljuseffekt och blixtfrekvens)
Effektförbrukning	0,03–2,1 W
Ljudnivå	Högsta miniminivå ca 89–94 dB(A) 1 m (beroende på ton)
Tontyper	Kontinuerlig 984 Hz, intermittent 984 Hz, växlande 644/984 Hz, DIN 33404, NEN 2575, NFS 32-001, australisk T3
Blixtfrekvens	0,5 Hz eller 1 Hz
Täckning	W-2.4-5.0 (5,0 × 5,0 m) eller O (2,5 × 2,5 m)
Adressområde	001–253
Kortslutningsisolator	Ja
Montering	Väggmontering, max. 2,4 m
Anslutning	Ledare 0,3–1,5 mm ²
EN 54-godkännande	EN 54-3, EN 54-17, EN 54-23
CPR	0786-CPR-21533
Standarder	VdS 2344, VdS 2504, EN 61000-6-3, EN 50130-4, EN IEC 63000
Maximal ljudnivå	Max. 96 dB(A)

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Tekniskt datablad: Panasonic 4482RE TVK adresserbart kombinerat ljud- och ljuslarmdon

Produktbroschyr: Panasonic 4482RE TVK adresserbart kombinerat ljud- och ljuslarmdon

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/panasonic-4482re-tvk-os-vilkku-sireeni-sis-oe/