PANASONIC

# Panasonic PAVA-8002LN central för talat utrymningslarm, 16 linjer, 640 W, väggmodell

Produktkod PAVA-8002LN · System för talat utrymningslarm › Centralutrustning

Väggmonterad PAVA-central för talat utrymningslarm: 16 högtalarlinjer (8 × AB), total belastningskapacitet 640 W rms och två samtidiga meddelanden. Pekskärm, brandkårens mikrofon, förstärkare och strömförsörjningsenhet i samma kapsling.

- Godkänd enligt EN 54-16 och EN 54-4, CPR 1438-CPR-1146 och 1438-CPR-0527
- 16 högtalarlinjer (8 × AB), 640 W rms
- Förstärkare 2 × 320 W, reservförstärkare vid förstärkarfel
- Pekskärm och brandkårens mikrofon
- Utökat nätverkskort: 2 × SFP, RS485 och PoE

## Produktbeskrivning

PAVA-8002LN är en väggmonterad central i Panasonics PAVA-system för talat utrymningslarm. I samma kapsling finns styrenheten med pekskärm, brandkårens mikrofon, förstärkarna och strömförsörjningsenheten. Centralen har 16 högtalarlinjer (8 × AB), en total belastningskapacitet på 640 W rms och två samtidiga meddelanden.

Reservförstärkaren håller utropen i gång om en förstärkare går sönder. Högtalarlinjerna kan övervakas med impedansmätning, slingisolatorer eller ändmoduler (EOL-moduler). Centralen är testad och godkänd enligt EN 54-16 och EN 54-4 (CPR 1438-CPR-1146). Den är Ambient Systems miniVES 8002LN som säljs under Panasonics produktnamn, så även tillverkarens CPR-certifikat 1438-CPR-0527 (EN 54-16 och EN 54-4) omfattar den. Batterierna beställs separat.

PAVA utbyter larm- och felinformation med Panasonics EBL-brandlarmsystem via en övervakad TCP/IP-förbindelse. Enligt Panasonic är centralen lätt att ansluta till SIP- och IP-intercomsystem.

N-modellens utökade nätverkskort är avsett för större eller distribuerade system där centralerna ansluts över långa avstånd, med optisk fiber eller med redundanta nätverksförbindelser. Kortet har en LAN/WAN-port för programmering och integrationer, två LAN-portar (den ena med PoE), en RS485-port, två platser för valfria SFP-moduler samt två fritt programmerbara logikingångar och -utgångar.

Den första siffran i Panasonics modellkod anger antalet A/B-områden (8). När linjerna kopplas direkt och inte som A/B-par kan antalet områden vara dubbelt så stort. Den sista siffran anger antalet samtidiga meddelanden. Bokstäver: L = pekskärm, N = utökat nätverkskort, R = rackmodell.

## Tekniska data

| | |
|---|---|
| Produktkod | PAVA-8002LN |
| Tillverkare | Panasonic |
| Produktgrupp | System för talat utrymningslarm › Centralutrustning |
| Montering | Väggmontering |

| | |
|---|---|
| Högtalarlinjer | 16 (8 × AB) |
| Total belastningskapacitet | 640 W rms |
| Förstärkare | 2 × 320 W |
| Reservförstärkare | Ja |
| Samtidiga meddelanden | 2 |
| Pekskärm | Ja |
| Brandkårens mikrofon | Ja, handmikrofon |
| Nätverkskort | Utökat (N): 1 × LAN/WAN, 2 × LAN (den ena med PoE), RS485, 2 × SFP-platser, 2 logikingångar och 2 logikutgångar |
| Meddelandeminne | SD-kort (512 MB ingår, över 20 min meddelanden), max. 32 GB |
| Styringångar och -utgångar | 7 logikingångar och 3 reläutgångar |
| Strömförsörjning | 230 V AC |
| Batterikapacitet | 4 × 65 Ah |
| Batterier | Beställs separat |
| IP-klass | IP30 |
| Driftförhållanden | −5…+40 °C, fuktighet 5–95 % (icke-kondenserande) |
| Mått | 797 × 442 × 241 mm (H × B × D) |
| Vikt | 33 kg (brutto) |
| EN 54-godkännande | EN 54-16, EN 54-4 |
| CPR | 1438-CPR-1146 (Panasonic PAVA), 1438-CPR-0527 (Ambient miniVES/midiVES) |

## Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

**Broschyr (serie):** PAVA-centraler för talat utrymningslarm
**Produktkatalog (serie):** PAVA-systemet för talat utrymningslarm
**Tekniskt datablad (serie):** PAVA-systemet för talat utrymningslarm
**Datablad (serie):** miniVES/midiVES-system för talat utrymningslarm (Ambient System)
**Broschyr (serie):** miniVES/midiVES-system för talat utrymningslarm (Ambient System)
**Bruksanvisning (serie):** miniVES/midiVES-system för talat utrymningslarm, kortfattad anvisning
**Bruksanvisning (serie):** miniVES/midiVES-system för talat utrymningslarm
**CPR-certifikat (serie):** 1438-CPR-0527, miniVES/midiVES-systemet
**Prestandadeklaration (DoP) (serie):** miniVES/midiVES-systemet mini_midiVES-20260720
**EU-försäkran om överensstämmelse (serie):** miniVES/midiVES-systemet mini_midiVES-DCE-20230120

**Begär offert eller fråga mer**
Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16
Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/pava-8002ln/