



PANASONIC

Panasonic PAVA-DMS-LCD mikrofonstation med pekskärm

Produktkod PAVA-DMS-LCD · System för talat utrymningslarm > Mikrofonstationer

Områdesmikrofonstation för PAVA-systemet för talat utrymningslarm. 4,5-tums pekskärm, fem programmerbara knappar, inbyggd högtalare och intercomfunktion.

- Godkänd enligt EN 54-16
- 4,5-tums pekskärm för menyer och inställningar
- Fem programmerbara knappar och en PTT-knapp
- Inbyggd högtalare och intercomfunktion
- Ström via PoE eller från en separat strömförsörjningsenhet på 48 V



Produktbeskrivning

PAVA-DMS-LCD är en områdesmikrofonstation med 4,5-tums pekskärm i Panasonic PAVA-system för talat utrymningslarm. I PAP:s finskspråkiga datablad har den tillverkarens kod ABT-DMS-LCD. Du navigerar i menyerna och ändrar inställningar med pekskärmen eller med knapparna bredvid skärmen.

Enligt tillverkarens datablad används mikrofonstationen endast för andra utrop än utrymnings- och larmutrop.

Mikrofonstationen har en inbyggd högtalare och en intercomfunktion, med vilken områdets mikrofonstationer kommunicerar med varandra i båda riktningarna. Till de fyra lokala ljudingångarna kan du ansluta externa ljudkällor. För hörlurar finns en egen anslutning.

Förbindelsen till centralenheten går via Ethernet (10/100BASE-TX). Strömmen kommer via PoE eller från en separat strömförsörjningsenhet på 48 V. Högst fem ABT-EKB-20M-expansionsenheter kan anslutas till mikrofonstationen.

Tekniska data

Produktkod	PAVA-DMS-LCD
Tillverkare	Panasonic
Produktgrupp	System för talat utrymningslarm > Mikrofonstationer
Display	4,5-tums resistiv pekskärm, 272 × 480 pixlar
Användningsområde	Inte för utrymnings- eller larmbruk (tillverkarens datablad)
Strömförsörjning	PoE (RJ45) eller separat strömförsörjningsenhet 48 V / 15 W (DC-kontakt 5,5/2,1 mm)
Anslutning	Ethernet 10/100BASE-TX, 1 LAN-port
Knappar	5 programmerbara knappar och en PTT-knapp
Utbyggbarhet	Max. 5 ABT-EKB-20M-expansionsenheter

Mikrofon	Kondensatormikrofon på svanhals, 100 Hz–10 kHz, känslighet –45 dB
Mikrofoningång	Balanserad, XLR
Ingångar	4 obalanserade ljudingångar (2 × 3,5 mm stereoteleuttag), 50 Hz–18 kHz
Utgångar	2 ljudkanaler (medhörningshögtalare, hörlurar)
Hörlursanslutning	3,5 mm miniteleuttag
Medhörningshögtalare	0,5 W, 78 dB(A) (1 m, 1 W), 450 Hz–8 kHz, diameter 50 mm
IP-klass	IP31
Drifttemperatur	–8...+60 °C
Lagringstemperatur	–20...+70 °C
Luftfuktighet	15–80 % (drift), 5–95 % (förvaring)
Mått	150 × 55 × 210 mm (B × H × D)
Vikt	1,4 kg
EN 54-godkännande	EN 54-16
CPR	1438-CPR-1146 (Panasonic PAVA), 1438-CPR-0527 (Ambient miniVES/midiVES)

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Datablad: ABT-DMS-LCD (PAVA-DMS-LCD) mikrofonstation med LCD-display

Datablad: ABT-DMS-LCD mikrofonstation (Ambient System)

Installationsanvisning: byte av PoE-omvandlare i ABT-DMS och ABT-DMS-LCD

Tekniskt datablad (serie): PAVA-systemet för talat utrymningslarm

Produktkatalog (serie): PAVA-systemet för talat utrymningslarm

CPR-certifikat (serie): 1438-CPR-0527, miniVES/midiVES-systemet

Prestandadeklaration (DoP) (serie): miniVES/midiVES-systemet mini_midiVES-20260720

EU-försäkran om överensstämmelse (serie): miniVES/midiVES-systemet mini_midiVES-DCE-20230120

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/pava-dms-lcd/