



EMEX

MX Light -turvavalo R, pyöreä, 1 h

Tuotekoodi 831002 · Turvavalot > MX-valot

Osoitteellinen LED-turvavalaisin avoimien alueiden turvavalaisutukseen, 1 tunnin varakäyntiajalla. Kytetään COM-silmukkaan analogisen kannan kautta ja paloilmoitinkeskus valvoo sen kuntoa ja testejä.

- Avoimille alueille, pyöreä symmetrinen valokuvio
- Sisäinen NiMH-akku, varakäyntiaika 1 h
- Osoitteellinen: valvonta ja testit paloilmoitinkeskuksen kautta
- Automaattinen kuukausi- ja vuositesti, tila merkkivalolla
- Asennus analogiseen kantaan 3312FLW/3312W kattoon tai seinälle
- EN 60598-2-22, EN 1838 ja EN 62034



Tuotekuvaus

MX Light R (pyöreä) on Emexin osoitteellinen LED-turvavalaisin Panasonicin paloilmoitinjärjestelmiin (EBL512 G3, EBLOne). Valaisin on ei-jatkuvasti palava: normaalitilassa se ottaa virtaa syöttölinjasta ja lataa sisäistä akkuaan ja se syttyy sähkökatkon, vaihevirian, ohjauslausekkeen tai palohälytyksen perusteella. Varakäyntiaika on 1 tunti (NiMH-akku 1,2 V).

MX Light R on tarkoitettu avoimille alueille, joilla vaaditaan turvavalaisutusta. Symmetrinen, pyöreä valokuvio valaisee lattiatason 0,5–5 luksin valaistusvoimakkuudella asennuskorkeudesta ja valaisinvälistä riippuen. Teknisen kuvauksen sijoitustaulukot kattavat asennuskorkeudet 2,5–5,5 m (0,5 lx) ja 2,5–4 m (5 lx).

Valvonta ja testaus

Valaisin tekee käyttöönottestin sekä automaattisen kuukausittaisen toimintatestin (LED ja akku) ja vähintään kerran vuodessa täyden kestotestin. Tila näkyy valaisimen merkkivalossa ja viat tulevat paloilmoitinkeskukseen teknisinä varoituksina; testitulokset tallentuvat tapahtumalokiin, jonka voi lukea EBLWinillä. LEDin käyttöikä on yli 10 vuotta ja akun 3–6 vuotta.

Asennus

Valaisin kiinnitetään analogiseen kantaan 3312FLW tai 3312W katto- tai seinäasennuksena kiertämällä sitä 25° myötäpäivään ja lukitsemalla sivuruuvilla. COM-silmukka kytketään kannan SA- ja SB-liittimiin ja 24 V:n syöttölinja E+- ja E--liittimiin. Osoite (001–253) ja NORMAL-tila asetetaan osoitteenasetustyökalulla 4414 ennen silmukkaan kytkemistä. Syöttölinjaa kohden suositellaan enintään 35–40 laitetta. Lisävarusteina on saatavana upotuskehys g20007 ja kierretankolevy g20013.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	831002
Valmistaja	Emex
Tuoteryhmä	Turvavalot > MX-valot
Käyttöjännite	24 V DC (sallittu 12–32 V DC)
Valonlähde	LED, 156 lm
Ottoteho	0,6 W (akku latautuu), 0,2 W (akku täynnä)
Akku	NiMH 1,2 V, varaosa 910002
IP-luokitus	IP41
Väri	Valkoinen
Materiaali	PC (polykarbonaatti)
Käyttölämpötila	0...+55 °C
Virrankulutus (lepo)	8 mA (akku täynnä), 26 mA (akku latautuu)
COM-silmukavirta	1,5 mA lepo, 2,9 mA aktiivinen
Varakäyntiaika	1 h
Toimintatapa	Ei-jatkuva (syttyy sähkökatkossa tai ohjattuna)
Valokuvio	Pyöreä, symmetrinen valokuvio
Mitat	Ø 102 × 55–61 mm
Paino	136 g
Kosteus	Enintään 95 % RH, ei tiivistyvä
Asennustapa	Analoginen kanta 3312FLW/3312W, katto tai seinä
Osoitealue	001–253 (osoitteenasetustyökalu 4414)
Yhteensopivuus	EBL512 G3 (ohjelmisto ≥ 2.10), EBLOne (≥ 3.3)
Standardit	EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034, EN ISO 7010

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tekninen kuvaus: MX-valot

Yhteensopivuustodistus: Panasonic–Emex

Sertifikaatti: DoC: MX-valot

Asennusohje: MX-valot

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/mx-light-turvavalo-r-pyre-1h/