



EMEX

MX25 RX -opasvalon runko, 3 h

Tuotekoodi 825301 · Turvavalot > MX-valot

Osoitteellisen MX25 RX -poistumisreittivalaisimen runko 3 tunnin varakäyntiajalla. Punaisella ristillä valaisin voi osoittaa suljetun poistumissuunnan palohälytyksen aikana.

- Punainen risti osoittaa suljetun poistumissuunnan
- Risti ohjataan paloilmotinkeskuksen ohjauslausekkeella
- Katseluetaisyys 25 m, jatkuvasti palava LED-opaste
- Sisäinen NiMH-akku, varakäyntiaika 3 h
- Asennus analogiseen kantaan 3312FLW/3312W
- EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034 ja EN ISO 7010



Tuotekuvaus

Emex MX25 RX on osoitteellinen LED-poistumisreittivalaisin Panasonicin paloilmotinjärjestelmiin (EBL512 G3, EBLOne). Tämä tuote on valaisimen runko eli asennusprofiili elektroniikkoineen ja 3 tunnin akkuineen (NiMH 2,4 V, HHR-210AH). Opastekilpi, punaisen ristin kilpi 970020 ja analoginen kanta 3312FLW/3312W tilataan erikseen. Opaste on jatkuvasti palava: koko kilpi on valaistu sekä normaali- että varavoimatilassa ja katseluetaisyys on 25 m.

Punainen risti (RX)

RX-mallissa opastekilven päälle asennetaan erikseen tilattava punaisen ristin kilpi 970020. Kun hälytyspiste tai vyöhyke on palohälytystilassa, ohjauslauseke sytyttää ristin osoittamaan, ettei poistumissuuntaa voi käyttää turvallisesti, esimerkiksi savun vuoksi. Risti sammuu, kun palohälytys kuitataan keskuksen reset-painikkeella. EBLWinissä laite ohjelmoidaan tyypiksi Exit light (MXER). RX-mallissa opastekilpi voi olla vain yksipuolinen.

Valvonta ja testaus

Valaisin tekee käyttöönottestin, automaattisen kuukausittaisen toimintatestin ja vähintään kerran vuodessa täyden kestoprovin. Merkkivalo kertoo tilan (vihreä = normaali, vilkkuva vihreä = käyttöönottesti, punainen = LED-vika, vilkkuva punainen = akkuvika tai epäonnistunut kestoprovi) ja viat tulevat paloilmotinkeskukseen teknisinä varoituksina.

Asennus

Runko kiinnitetään analogiseen kantaan kiertämällä 25° myötäpäivään ja lukitsemalla kuusiokoloruuvilla, minkä jälkeen kilpi käännetään oikeaan asentoon. Kilpi liu'utetaan profiliin, kunnes se napsahtaa paikalleen, ja kiinnitetään ruuvilla. COM-silmukka kytketään kannan SA- ja SB-liittimiin ja 24 V:n syöttölinja E+- ja E--liittimiin; osoite (001-253) asetetaan osoiteasetustyökalulla 4414. Lisävarusteina on saatavana upotuskehys 920001, pallosuoja 920009 ja kierretankolevy 920013.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	825301
Valmistaja	Emex
Tuoteryhmä	Turvavalot > MX-valot
Katseluetäisyys	25 m
Käyttöjännite	24 V DC (sallittu 12–32 V DC)
Valonlähde	LED
Ottoteho	0,9 W (akku latautuu), 0,4 W (akku täynnä); punainen risti päällä 1,2 W / 0,7 W
Akku	NiMH 2,4 V (HHR-210AH), varaosa 910008
IP-luokitus	IP41
Väri	Valkoinen
Materiaali	PC, akryyli
Käyttölämpötila	0...+55 °C
Saatavuus	Tilaustuote
Virrankulutus (lepo)	16 mA (akku täynnä), 38 mA (latautuu); punainen risti 29–52 mA
COM-silmukkavirta	1,9 mA lepo, 1,5 mA aktiivinen
Varakäyntiaika	3 h
Toimintatapa	Jatkuva (opaste palaa aina)
Mitat	102 × 261 × 225 mm (valaisin kilven kanssa)
Kosteus	Enintään 95 % RH, ei tiivistyvä
Asennustapa	Analoginen kanta 3312FLW/3312W, katto tai seinä
Osoitealue	001–253 (osoitteenasetustyökalu 4414)
Yhteensopivuus	EBL512 G3 (ohjelmisto ≥ 2.10), EBLOne (≥ 3.3)
Standardit	EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034, EN ISO 7010

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tekninen kuvaus: MX-valot

Yhteensopivuustodistus: Panasonic–Emex

Sertifikaatti: DoC: MX-valot

Asennusohje: MX-valot

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/mx25-rx-opasvalo-runko-3h/