



PANASONIC

Panasonic 3379W TVK osoitteellinen kantaäänihälytin

Tuotekoodi 50026 · Turvavalot > Kenttälaitteet

Osoitteellinen sireenikanta eli kantaäänihälytin, johon voidaan asentaa analoginen ilmaisim. Tuo hälytysäänen samaan tilaan ilmaisimen kanssa. TVK-versiossa lisäliittimet turvavalaistuksen jännitesyötölle.

- Sireeni ja ilmaisimen asennuskanta samassa laitteessa
- Kolme prioriteettitasoa ja kolme äänityyppiä, ohjelmointi EBLWinillä
- Äänenvoimakkuus 86 dB(A), taajuus 3 650 Hz
- Hyväksytty EN 54-3, CPR 0786-CPR-20954
- Osoitteellinen, kytketään suoraan COM-silmukkaan
- Lisäliittimet turvavalaistuksen jännitesyötölle (TVK)



Tuotekuvaus

Panasonic 3379W on valkoinen osoitteellinen sireenikanta, joka koostuu analogisesta asennuskannasta ja siihen liitetystä sireenistä. Se sopii kohteisiin, joissa hälytinalaite tarvitaan samaan huoneeseen ilmaisimen kanssa. Kantaan voidaan asentaa analoginen ilmaisim ja kanta kytketään suoraan COM-silmukkaan. Laite on tarkoitettu kuiviin sisätiloihin.

Sireenillä on kolme äänityyppiä (jatkuva sekä 1 Hz:n ja 3 Hz:n katkonainen), jotka voidaan liittää kolmeen prioriteettitasoon. Esimerkiksi palohälytys muualla rakennuksessa voi antaa yhden äänen, samassa kerroksessa toisen ja kannan oman ilmaisimen hälytys kolmannen. Jos korkeamman prioriteetin ohjausehto toteutuu, ääni vaihtuu. Ohjausehdot ja äänet ohjelmoidaan EBLWinillä.

Asennus

Kanta asennetaan kattoon ja sen ruuviliittimiin voidaan kytkeä ulkoinen merkkivalo (esimerkiksi 2218). Sireenikannan ja siihen asennettavan ilmaisimen COM-silmukkaosoitteiden on oltava eri. Osoite ja tila asetetaan osoitteenasetustyökalulla ennen silmukkaan kytkemistä. Laite toimii EBL512 G3- ja EBL128-keskusten kanssa. Ilman ilmaisinta käytettäessä kanta suojataan kannella 3313.

TVK-versio

Tuotetietojen mukaan TVK-versiossa on lisäliittimet turvavalaistuksen jännitesyötölle. Näin turvavalaistuksen 24 V:n syöttölinja voidaan kuljettaa laitteen kautta samaa reittiä COM-silmukan kanssa esimerkiksi MX-turva- ja opasvalaisimia käytettäessä.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	50026
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Turvavalot > Kenttälaitteet
Mitat	160 × 102 × 25 mm
Paino	80 g
Käyttölämpötila	-10...+50 °C
Varastointilämpötila	-20...+70 °C
Kosteus	Enintään 95 % RH, ei tiivistyvä
IP-luokitus	IP21
Väri	Valkoinen (Munsell 10Y9/0.5)
Materiaali	Palonestetty ABS ja polykarbonaatti
Käyttöjännite	12–28 V DC (nimellinen 24 V DC)
Virrankulutus (lepo)	≤ 0,75 mA
Virrankulutus (hälytys)	2,5 ± 0,5 mA
Äänenvoimakkuus	86 dB(A)
Taajuusalue	3 650 ± 350 Hz
Äänityypit	Jatkuva, katkonainen 1 Hz, katkonainen 3 Hz
Osoitealue	001–253
Oikosulkuerotin	Ei
Asennustapa	Kattoasennus
Liitäntä	Ruuviliittimet, johdin 0,28–1,13 mm ² ; ulkoinen merkkivalo E+/E-
EN 54 -hyväksyntä	EN 54-3
CPR	0786-CPR-20954
Standardit	EN 61000-6-3, EN 50130-4, EN IEC 63000

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tekninen kuvaus: Panasonic 3379W TVK kantaäänihälytin

Tuote-esite: Panasonic 3379W TVK kantaäänihälytin

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-3379w-tvk-kantani-osoitteellinen/