



PANASONIC

Panasonic 4414E osoitteenasetustyökalu

Tuotekoodi 42111 · Paloilmoitinjärjestelmät > Tarvikkeet

Paristokäyttöinen käsityökalu Panasonicin analogisten ilmaisimien ja muiden osoitteellisten COM-silmukkalaitteiden osoitteen ja toimintatilan asettamiseen ennen silmukkaan kytkemistä.

- Asettaa ja lukee COM-silmukkaosoitteen (001–253) ja toimintatilan
- Palauttaa laitteen osoitteeseen 000 automaattista osoitteistusta varten
- Ehdottaa uudelle laitteelle sopivaa tilaa (NORMAL tai Advanced)
- Paristojen kesto noin 250 h tai jopa 50 000 luku- ja kirjoituskertaa
- Automaattinen sammutus säädettävissä 10–99 sekuntiin
- Mukana hauenleukakaapeli johdin- ja ruuviliitäntäisille laitteille



Tuotekuvaus

Panasonic 4414E on osoitteenasetustyökalu, jolla analogisille ilmaisimille ja muille osoitteellisille COM-silmukkalaitteille asetetaan silmukkaosoite (001–253) ja toimintatila. Osoite ja tila on asetettava ennen kuin laite kytketään COM-silmukkaan. Työkalulla voidaan myös lukea laitteen nykyinen osoite ja tila sekä palauttaa laite osoitteeseen 000, jota käytetään, kun EBL-järjestelmä osoitteistaa laitteet automaattisesti.

Toimintatiloja on neljä: M0 (NORMAL), M1 (2330), M2 (2312) ja M3 (Advanced). Uudelle laitteelle työkalu ehdottaa laitetyypin mukaan joko NORMAL- tai Advanced-tilaa ja käytetylle laitteelle viimeksi käytettyä tilaa. Advanced-tila on estetty laitteilta, jotka eivät sitä tue. Kun useita laitteita ohjelmoidaan peräkkäin, osoitetta voi kasvattaa yhdellä 0/+1-painikkeella.

Liitäntä

Analogisen ilmaisimen kosketinnastat (SA/SB) painetaan suoraan työkalun pikaliittimiin. Laitteisiin, joissa on johdinpää tai pelkät ruuviliittimet, kytketään mukana toimitetulla kaapelilla, jossa on eristetyt hauenleuat ja pikaliittimet.

Virransyöttö

Työkalu toimii neljällä 1,5 V:n alkaliparistolla (LR6/AA). Paristot kestävät noin 250 tuntia tai jopa 50 000 luku- tai kirjoituskertaa ja heikosta paristosta ilmoitetaan näytöllä. Työkalu sammuu oletuksena 30 sekunnin käyttämättömyyden jälkeen; aikaa voi säätää välillä 10–99 s. Työkalu on tarkoitettu sisäkäyttöön kuiviin tiloihin.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	42111
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Paloilmoitinjärjestelmät > Tarvikkeet
Paino	320 g paristoineen, 220 g ilman paristoja
Mitat	153 × 68 × 42 mm (K × L × S)
Paristo	4 × 1,5 V alkali (LR6/AA)
Käyttölämpötila	0...+40 °C
Paristojen kesto	Noin 250 h tai 50 000 luku-/kirjoituskertaa
Käyttöjännite	4,5–6 V DC
Virrankulutus (lepo)	0 mA
Virrankulutus (käytössä)	8,5 mA
Kosteus	Enintään 95 % RH, ei tiivistyvä
IP-luokitus	IP42
Materiaali	ABS-muovi
Väri	Musta / vaaleanvihreä (RAL 6027)
Osoitealue	001–253 (lisäksi palautus osoitteeseen 000)
Toimintatilat	Mo NORMAL, M1 2330, M2 2312, M3 Advanced
Standardit	EN 61000-6-3, EN 50130-4, EN IEC 63000

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Sertifikaatti: DoC: 4414E osoitteenasetustyökalu

Tekninen kuvaus: Panasonic 4414E osoitteenasetustyökalu

Tuote-esite: Panasonic 4414E osoitteenasetustyökalu

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-4414e-osoitteenasetustyokalu/