PANASONIC

Panasonic 5001SPFI EBL512 G3, 4 silmukkaa, näytötön

Tuotekoodi 41031 · Paloilmoitinjärjestelmät › Keskuslaitteet

Näytötön EBL512 G3 -paloilmoitinkeskus neljällä COM-silmukalla. Keskus on tarkoitettu hajautettuihin järjestelmiin, joissa sitä käytetään verkon kautta näytöllisestä keskuksesta.

- 4 COM-silmukkaa, enintään 1 012 osoitetta ja 512 hälytyspistettä
- Ei etupaneelia eikä näyttöä – käyttö verkon kautta keskuksesta 5000
- Verkkoon enintään 30 keskusta, kupari- tai kuituyhteys
- Enintään 128 oikosulkuerotinta / silmukka
- Tilaa sisäisille akuille 2 × 12 V, 17–28 Ah
- EN 54-2 ja EN 54-4

Tuotekuvaus

Panasonic EBL512 G3 5001 on älykäs, analoginen osoitteellinen paloilmoitinkeskus ilman etupaneelia, näyttöä ja ovea. Näytöntä keskusta käytetään hajautetuissa järjestelmissä niissä rakennuksen osissa, joissa keskuksen paikallista käyttöä ei tarvita. Se ei toimi itsenäisesti, vaan liitetään verkolla järjestelmään, jossa on vähintään yksi näytöllinen EBL512 G3 5000 -keskus.

Keskuksessa on neljä COM-silmukkaa, joihin kuhunkin voi liittää enintään 253 silmukkalaitetta. Keskus voidaan konfiguroida 128, 256 tai 512 hälytyspisteelle ja kaikkiaan osoitteita on käytettävissä 1 012. Silmukkavirta on enintään 350 mA ja kukin silmukka voidaan jatkaa neljällä alisilmukalla silmukan toistimen 4585 avulla. Oikosulkuerottimia voi olla enintään 128 silmukkaa kohden. Keskuksessa on lisäksi neljä ohjelmoitavaa valvottua jännitelähtöä, kaksi ohjelmoitavaa relelähtöä, neljä ohjelmoitavaa tuloa sekä relelähdöt palo- ja vikasiirrolle.

Verkko ja asennus

Keskukset liitetään toisiinsa verkkokortilla 5040 (EBL Ring -verkko) tai TLON-liikennöintikortilla 5090. Samaan verkkoon voi kytkeä enintään 30 keskusta ja verkko voidaan toteuttaa kahdennettuna kupari- tai kuitukaapelilla. Keskus asennetaan seinälle; saatavilla on myös asennuslevyt 19 tuuman telineeseen (5020) ja palavalle alustalle (5021). Keskuksen sisään mahtuu kaksi 12 V:n 17–28 Ah:n akkua, suuremmat akut (enintään 65 Ah) sijoitetaan keskuksen ulkopuolelle. Akut eivät sisälly toimitukseen. Keskus on tarkoitettu kuiviin sisätiloihin.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	41031
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Paloilmoitinjärjestelmät › Keskuslaitteet
COM-silmukka	4 (enintään 350 mA / silmukka)

Alisilmukat	Jopa 16 alisilmukkaa käyttäen COM-silmukkatoistinta
Ohjelmoitava jännitelähtö	4
Relelähtö	2
Valvottu tulo	4
Jännitelähtö	6
Paino	19 kg (ilman akkuja), 41 kg (akkujen kanssa)
Mitat	625 × 418 × 177 mm
Akku	2 × 12 V, 17–28 Ah keskuksen sisään, ulkoisena enintään 2 × 65 Ah
IP-luokitus	IP30
Käyttölämpötila	−5…+40 °C
EN 54 -hyväksyntä	EN 54-2, EN 54-4
CPR	0402-CPR-C500143, 0402-CPR-C500142
Väri	Vaaleanharmaa (NCS S 1500-N)
Materiaali	Alumiinisinkitty teräs (AZ150)
Käyttöjännite	230 V AC (195–253 V), 50 Hz
Kosteus	Enintään 95 % RH, ei tiivistyvä
Kapasiteetti	Enintään 1 012 osoitetta, 512 hälytyspistettä

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tekninen kuvaus: EBL512 G3 5000 ja 5001
Tekninen kuvaus: EBL Firmware Manager
Tekninen kuvaus: EBL Ring Network
Käyttöohje: EBL512 G3 Käyttöopas
Käyttöohje: EBL512 G3 v3.8.x
Käyttöohje: EBL512 G3 v3.8.x, päivittäinen käyttö
Suunnitteluohje: EBL512 G3 v3.8.x
Sertifikaatti: VdS: EBL512 G3 -järjestelmä
Sertifikaatti: VdS: 5000, 5001 EBL512 G3
Sertifikaatti: CNBOP: EBL512 G3
Sertifikaatti: CPR (VdS): 5000, 5001 EBL512 G3
Sertifikaatti: CPR (EN 54-4): 5000, 5001 EBL512 G3
Sertifikaatti: CPR (EN 54-2): 5000, 5001 EBL512 G3
Sertifikaatti: DoC
Sertifikaatti: DoP

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-5001spfi-ebl512-g3-4-silm-naytoton/