PANASONIC

Panasonic PAVA-8002LNR äänievakuointikeskus, 16 linjaa, 640 W, räkkimalli

Tuotekoodi PAVA-8002LNR · Äänievakuointijärjestelmät › Keskuslaitteet

19 tuuman räkkiin asennettava PAVA-äänievakuointikeskus: 16 kaiutinlinjaa (8 × AB), kokonaiskuormitettavuus 640 W rms ja kaksi samanaikaista viestiä. Kosketusnäyttö, palokunnan mikrofoni, vahvistimet ja virtalähde samassa yksikössä.

- Hyväksytty EN 54-16 ja EN 54-4, CPR 1438-CPR-1146 ja 1438-CPR-0527
- 16 kaiutinlinjaa (8 × AB), 640 W rms
- Vahvistimet 2 × 320 W, varavahvistin vahvistinvian varalle
- Kosketusnäyttö ja palokunnan mikrofoni
- Laajennettu verkkokortti: 2 × SFP, RS485 ja PoE

Tuotekuvaus

PAVA-8002LNR on Panasonicin PAVA-äänievakuointijärjestelmän räkkiin asennettava keskus. Samassa yksikössä ovat ohjausyksikkö kosketusnäyttöineen, palokunnan mikrofoni, vahvistimet ja virtalähde. Keskuksessa on 16 kaiutinlinjaa (8 × AB), kokonaiskuormitettavuus 640 W rms ja kaksi samanaikaista viestiä.

Varavahvistin pitää kuulutukset käynnissä, jos vahvistin vikaantuu. Kaiutinlinjojen valvontaan voi käyttää impedanssimittausta, silmukkaerottimia tai linjan päätemoduuleja. Keskus on testattu ja hyväksytty EN 54-16:n ja EN 54-4:n mukaan (CPR 1438-CPR-1146). Se on Panasonicin tuotenimellä myytävä Ambient Systemin miniVES 8002LNR, joten myös valmistajan CPR-todistus 1438-CPR-0527 (EN 54-16 ja EN 54-4) kattaa sen. Akut tilataan erikseen.

PAVA vaihtaa hälytys- ja vikatietoja Panasonicin EBL-paloilmoitinjärjestelmän kanssa valvotun TCP/IP-yhteyden kautta. Panasonicin mukaan keskus on helppo liittää SIP- ja IP-sisäpuhelinjärjestelmiin.

N-mallin laajennettu verkkokortti on tarkoitettu suurempiin tai hajautettuihin järjestelmiin, joissa keskukset liitetään pitkien matkojen päästä, valokuidulla tai kahdennetuin verkkoyhteyksin. Kortissa on LAN/WAN-portti ohjelmointiin ja integraatioihin, kaksi LAN-porttia (toisessa PoE), RS485-portti, kaksi paikkaa valinnaisille SFP-moduuleille sekä kaksi vapaasti ohjelmoitavaa logiikkatuloa ja -lähtöä.

Panasonicin mallikoodin ensimmäinen numero on AB-alueiden määrä (8). Kun linjat kytketään suorina eikä A/B-pareina, alueita voi olla kaksinkertainen määrä. Viimeinen numero kertoo samanaikaisten viestien määrän. Kirjaimet: L = kosketusnäyttö, N = laajennettu verkkokortti, R = räkkimalli.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	PAVA-8002LNR
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Äänievakuointijärjestelmät › Keskuslaitteet
Asennustapa	19 tuuman räkki

Kaiutinlinjat	16 (8 × AB)
Kokonaiskuormitettavuus	640 W rms
Vahvistimet	2 × 320 W
Varavahvistin	Kyllä
Samanaikaiset viestit	2
Kosketusnäyttö	Kyllä
Palokunnan mikrofoni	Kyllä, käsimikrofoni
Verkkokortti	Laajennettu (N): 1 × LAN/WAN, 2 × LAN (toinen PoE), RS485, 2 × SFP-paikka, 2 logiikkatuloa ja 2 logiikkalähtöä
Viestimuisti	SD-kortti (mukana 512 Mt, yli 20 min viestejä), enintään 32 Gt
Ohjaustulot ja -lähdöt	7 logiikkatuloa ja 3 relelähtöä
Virransyöttö	230 V AC
Akkukapasiteetti	4 × 65 Ah
Akut	Tilataan erikseen
IP-luokitus	IP30
Käyttöolosuhteet	−5…+40 °C, kosteus 5–95 % (ei tiivistymistä)
Mitat	176 × 440 × 354 mm (K × L × S)
Paino	20 kg (brutto)
EN 54 -hyväksyntä	EN 54-16, EN 54-4
CPR	1438-CPR-1146 (Panasonic PAVA), 1438-CPR-0527 (Ambient miniVES/midiVES)

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Esite (sarja): PAVA-äänievakuointikeskukset
Tuoteluettelo (sarja): PAVA-äänievakuointijärjestelmä
Tekninen kuvaus (sarja): PAVA-äänievakuointijärjestelmä
Datalehti (sarja): miniVES/midiVES-äänievakuointijärjestelmä (Ambient System)
Esite (sarja): miniVES/midiVES-äänievakuointijärjestelmä (Ambient System)
Käyttöohje (sarja): miniVES/midiVES-äänievakuointijärjestelmä, lyhyt ohje
Käyttöohje (sarja): miniVES/midiVES-äänievakuointijärjestelmä
CPR-todistus (sarja): 1438-CPR-0527, miniVES/midiVES-järjestelmä
Suoritustasoilmoitus (DoP) (sarja): miniVES/midiVES-järjestelmä mini_midiVES-20260720
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (sarja): miniVES/midiVES-järjestelmä mini_midiVES-DCE-20230120

Pyydä tarjous tai kysy lisää
Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16
Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/pava-8002lnr/