PANASONIC

Panasonic PAVA-8003R äänievakuointikeskus, 16 linjaa, 1 500 W, räkkimalli

Tuotekoodi PAVA-8003R · Äänievakuointijärjestelmät › Keskuslaitteet

19 tuuman räkkiin asennettava PAVA-äänievakuointikeskus ilman kosketusnäyttöä: 16 kaiutinlinjaa (8 × AB), kokonaiskuormitettavuus 1 500 W rms ja kolme samanaikaista viestiä.

- Hyväksytty EN 54-16 ja EN 54-4, CPR 1438-CPR-1146 ja 1438-CPR-0527
- 16 kaiutinlinjaa (8 × AB), 1 500 W rms
- Vahvistimet 3 × 500 W, varavahvistin vahvistinvian varalle
- Räkkimalli ilman kosketusnäyttöä

Tuotekuvaus

PAVA-8003R on Panasonicin PAVA-äänievakuointijärjestelmän räkkiin asennettava keskus ilman kosketusnäyttöä. Keskuksessa on 16 kaiutinlinjaa (8 × AB), kokonaiskuormitettavuus 1 500 W rms ja kolme samanaikaista viestiä. Panasonicin teknisen kuvauksen mukaan PAVA-8003R voi toimia järjestelmän laajennusyksikkönä. PAVA-luettelon esimerkissä PAVA-8003LNR ja PAVA-8003R asennetaan samaan vähintään 15U:n räkkiin, jolloin kaiutinlinjoja on 32 ja kuormitettavuus 3 000 W.

Varavahvistin pitää kuulutukset käynnissä, jos vahvistin vikaantuu. Panasonicin teknisen kuvauksen mukaan 8003-sarjassa on kolme 500 W:n muuntajatonta D-luokan vahvistinta. Kaikkia kolmea voi käyttää yhtä aikaa, jolloin kokonaisteho on enintään 1 500 W. Kaiutinlinjojen valvontaan voi käyttää impedanssimittausta, silmukkaerottimia tai linjan päätemoduuleja. Keskus on testattu ja hyväksytty EN 54-16:n ja EN 54-4:n mukaan (CPR 1438-CPR-1146). Se on Panasonicin tuotenimellä myytävä Ambient Systemin midiVES 8003R, joten myös valmistajan CPR-todistus 1438-CPR-0527 (EN 54-16 ja EN 54-4) kattaa sen. Akut tilataan erikseen.

PAVA vaihtaa hälytys- ja vikatietoja Panasonicin EBL-paloilmoitinjärjestelmän kanssa valvotun TCP/IP-yhteyden kautta. Panasonicin mukaan keskus on helppo liittää SIP- ja IP-sisäpuhelinjärjestelmiin.

Perusverkkokortti sopii pieniin järjestelmiin, joissa keskukset ovat lähellä toisiaan ja tavalliset LAN-yhteydet riittävät. Kortissa on LAN/WAN-portti ohjelmointiin ja integraatioihin sekä kaksi LAN-porttia keskusten väliseen verkkoon.

Panasonicin mallikoodin ensimmäinen numero on AB-alueiden määrä (8). Kun linjat kytketään suorina eikä A/B-pareina, alueita voi olla kaksinkertainen määrä. Viimeinen numero kertoo samanaikaisten viestien määrän. Kirjaimet: L = kosketusnäyttö, N = laajennettu verkkokortti, R = räkkimalli.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	PAVA-8003R
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Äänievakuointijärjestelmät › Keskuslaitteet
Asennustapa	19 tuuman räkki

Kaiutinlinjat	16 (8 × AB)
Kokonaiskuormitettavuus	1 500 W rms
Vahvistimet	3 × 500 W
Varavahvistin	Kyllä
Samanaikaiset viestit	3
Kosketusnäyttö	Ei
Verkkokortti	Perus: 1 × LAN/WAN, 2 × LAN
Viestimuisti	SD-kortti (mukana 512 Mt, yli 20 min viestejä), enintään 32 Gt
Ohjaustulot ja -lähdöt	7 logiikkatuloa ja 3 relelähtöä
Virransyöttö	230 V AC
Akkukapasiteetti	4 × 65 Ah
Akut	Tilataan erikseen
IP-luokitus	IP30
Käyttöolosuhteet	−5…+40 °C, kosteus 5–95 % (ei tiivistymistä)
Mitat	176 × 440 × 354 mm (K × L × S)
Paino	16 kg (brutto)
EN 54 -hyväksyntä	EN 54-16, EN 54-4
CPR	1438-CPR-1146 (Panasonic PAVA), 1438-CPR-0527 (Ambient miniVES/midiVES)

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Esite (sarja): PAVA-äänievakuointikeskukset
Tuoteluettelo (sarja): PAVA-äänievakuointijärjestelmä
Tekninen kuvaus (sarja): PAVA-äänievakuointijärjestelmä
Datalehti (sarja): miniVES/midiVES-äänievakuointijärjestelmä (Ambient System)
Esite (sarja): miniVES/midiVES-äänievakuointijärjestelmä (Ambient System)
Käyttöohje (sarja): miniVES/midiVES-äänievakuointijärjestelmä, lyhyt ohje
Käyttöohje (sarja): miniVES/midiVES-äänievakuointijärjestelmä
CPR-todistus (sarja): 1438-CPR-0527, miniVES/midiVES-järjestelmä
Suoritustasoilmoitus (DoP) (sarja): miniVES/midiVES-järjestelmä mini_midiVES-20260720
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (sarja): miniVES/midiVES-järjestelmä mini_midiVES-DCE-20230120

Pyydä tarjous tai kysy lisää
Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16
Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/pava-8003r/