EMEX

MX40 Red X

Produktkod 970021 · Nödbelysning › MX-armaturer

Panel med rött kryss för MX40 RX-utrymningsskylten. Panelen monteras ovanpå piktogrammet, och brandlarmcentralen tänder ett rött X på den när vägen är stängd.

- Visar ett rött X som tecken på en blockerad utrymningsriktning
- Endast för MX40 RX-stommar (840101, 840301, 840303)
- Styrs från brandlarmcentralen enligt larmpunkt eller sektion
- Fästs ovanpå piktogrammet med medföljande plastknappar
- Storlek 400 × 200 mm

Produktbeskrivning

MX40 Red X är en panel med rött kryss för MX40 RX-utrymningsskyltar. Panelen monteras ovanpå ett vanligt piktogram. I normalläge visar skylten utrymningsvägen på vanligt sätt, men när en larmpunkt eller sektion i brandlarmsystemet går i brandlarm tänder centralens styruttryck ett rött X på skylten. På så sätt leds de som utrymmer bort från en väg som är farlig, till exempel på grund av rök. X:et släcks när brandlarmet återställs från centralen.

Panelen fungerar endast i stommar av RX-modell som har belysning för det röda X:et: MX40 RX 1 h (840101), MX40 RX 3 h (840301) och MX40 RX Black 3 h (840303). På RX-modellen är piktogrammet alltid enkelsidigt. I EBLWin programmeras armaturen med typen MXER.

Installation

Montera först piktogrammet i stommens monteringsprofil. Skjut sedan in X-panelen ovanpå piktogrammet, dra åt skruven och lås panelen på plats med de medföljande plastknapparna. Till sist monteras stommen i den analoga sockeln 3312FLW eller 3312W och skylten vrids i rätt riktning. RX-stommarnas läsavstånd är 40 m och kapslingsklassen IP41.

Tekniska data

Produktkod	970021
Tillverkare	Emex
Produktgrupp	Nödbelysning › MX-armaturer
Mått	400 × 200 mm
Produktnummer (Emex)	970021
Kompatibilitet	MX40 RX-stommar 840101, 840301, 840303
Fastsättning	Ovanpå piktogrammet, plastknappar

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Produktkatalog: Emex-produkter och reservdelar
Tekniskt datablad (serie): MX25, MX40 och MX Light

Produktbroschyr (serie): MXER25 och MXER40
Tekniskt datablad (serie): Emex MX40 RX

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16
Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/mx40-red-x/