PANASONIC

Panasonic 2812 ATEX-monteringssockel

Produktkod 41560 · Brandlarmsystem › Fältenheter › Ex-klassade detektorer

Låg monteringssockel utan elektronik för egensäkra (IS) konventionella detektorer i explosionsfarliga utrymmen. Konstruktionens höjd är endast 8 mm.

- Låg konstruktion, höjd endast 8 mm
- Ingen elektronik
- Separat plint för kabelns skärm
- För kablar 1–2,5 mm², snabba fyrkantiga klämplintar
- Robust konstruktion; för IS- och SIL-kompatibla konventionella detektorer

Produktbeskrivning

Panasonic 2812 är en monteringssockel för egensäkra (IS) konventionella detektorer, såsom ATEX-värmedetektorn 2811 (Hochiki DCD-1E-IS). Sockeln är avsedd för explosionsfarliga utrymmen och har ingen elektronik alls, så den för inte in några extra komponenter i Ex-området.

Sockelns konstruktion är robust och låg, endast 8 mm. Kablarna ansluts med fyrkantiga klämplintar för ledare på 1–2,5 mm². Kabelns skärm har en egen separat plint. Sockeln är vit, har en diameter på 100 mm och väger 51 g.

Installation

Sockeln fästs i taket i Ex-området, och IS-detektorn vrids fast i den. Ex-områdets zonlinje ansluts till brandlarmcentralen via en zenerbarriär eller ett galvaniskt skiljesteg (t.ex. MTL5561, 2820), som placeras i det säkra området. Vid installationen ska ATEX-kraven följas och verktyg som lämpar sig för Ex-utrymmen användas. I områden i kategori 1 förekommer en brännbar gasblandning kontinuerligt eller under långa perioder, så gnistbildande verktyg får inte användas alls.

Tekniska data

Produktkod	41560
Tillverkare	Panasonic
Produktgrupp	Brandlarmsystem › Fältenheter › Ex-klassade detektorer
Vikt	51 g
Mått	Ø 100 × 8 mm
Färg	Vit
Anslutning	Fyrkantiga klämplintar, 1–2,5 mm²
Elektronik	Nej

Kompatibilitet	IS-detektorer, t.ex. 2811 (DCD-1E-IS)

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Tekniskt datablad (serie): Hochiki IS-teknikguide (egensäker detektering)

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/panasonic-2812-atex-asennuskanta/