



PANASONIC

Panasonic 5047 nätaggregat LS150-24 för EBL512 G3

Produktkod 42650 · Brandlarmsystem > Reservdelar

Switchat nätaggregat LS150-24 för brandalarmcentralen Panasonic EBL512 G3. Nätaggregatet säljs som reservdel, omvandlar nätspänningen 230 V AC till 24 V DC och ansluts till centralens moderkort.

- Centralens huvudnätaggregat, typ LS150-24
- 230 V AC, 2,0 A / 24 V DC, 6,5 A
- Inspänning 195–253 V AC
- Moderkortets säkring begränsar strömmen till 6,3 A
- Reservdel för EBL512 G3-centralerna 5000 och 5001

Produktbeskrivning

Panasonic 5047 är nätaggregatet i brandalarmcentralen EBL512 G3. Det är det inbyggda switchade nätaggregatet LS150-24, som fungerar som centralens primära energikälla. Produkten är avsedd som reservdel.

Nätaggregatet ansluts till 230 V AC-nätet (195–253 V AC, 2,0 A) och ger 24 V DC-spänning på högst 6,5 A. Moderkortets säkring F1 begränsar strömmen till 6,3 A. Nätaggregatet och reservkraftsbatterierna ansluts till moderkortet, som sköter laddningen av batterierna. I viloläge finns högst 2,5 A tillgängligt för anslutna enheter och i brandlarmläge högst 6,0 A.

Installation

Nätanslutningen görs till en återställbar gruppssäkring på högst 10 A, som endast är avsedd för brandalarmcentralen och märkt enligt nationella bestämmelser. Byggnadens installation ska innehålla en allpolig fränksiljare med ett kontaktavstånd på minst 3 mm. Nätspännings- och 24 V-ledningarna hålls åtskilda med buntband. Centralen har två energikällor: bryt nätspänningen och ta bort batterisäkringen F2 före servicearbeten.

Tekniska data

Produktkod	42650
Tillverkare	Panasonic
Produktgrupp	Brandlarmsystem > Reservdelar
Typ	Switchat nätaggregat LS150-24
Driftspänning	230 V AC (195–253 V AC), 2,0 A
Utgångsspänning	24 V DC
Utgångsström	Max. 6,5 A (begränsad till 6,3 A av moderkortets säkring)
Anslutning	Moderkortets plint J2
Kompatibilitet	EBL512 G3 5000 och 5001

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Tekniskt datablad (serie): EBL512 G3 5000 och 5001

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/panasonic-5047-virtalahde-5047-eb1512-g3/