



SECURITON

Securiton SSD 31 röksensor för aspirerande rökdetektor ASD 531

Produktkod 61315 · Aspirerande rökdetektering > Detektorer och sensorer

Röksensor för aspirerande rökdetektor ASD 531.
Larmkänslighet 0,02–10 %/m. Ingår i detektorn och finns även som reservdel.

- Larmkänslighet 0,02–10 %/m
- Tre förlarm fast inställda på 30, 50 och 70 % av larmtröskeln
- För detektorn ASD 531



Produktbeskrivning

SSD 31 är en röksensor från Securiton, avsedd för den aspirerande rökdetektorn ASD 531. Den är förmonterad i ASD 531 och finns även som reservdel. Sensorns larmkänslighet är 0,02–10 %/m och förlarmens känslighet 0,006–7 %/m.

Enligt tillverkaren använder sensorn en kraftfull lysdiod, en LVSC-rökkammare och ett luddfilter. Dess tre förlarm är fast inställda på 30, 50 och 70 % av larmtröskeln.

Tekniska data

Produktkod	61315
Tillverkare	Securiton
Tillverkarens kod	SSD 31 (11-2200009-01-03)
Produktgrupp	Aspirerande rökdetektering > Detektorer och sensorer
Känslighetsområde (larm)	0,02–10 %/m
Känslighetsområde (förlarm)	0,006–7 %/m
Driftspänning	5 V DC (från detektorn)
Kompatibilitet	ASD 531
Mått	120 × 116 × 95 mm (H × B × D)

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Datablad (serie): ASD 531

Produktkatalog (serie): SecuriSmoke ASD 2026 (Securiton)

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/securiton-ssd-31/