



SECURITON

Securiton SSD 535-3 CP röksensor för aspirerande rökdetektor ASD 535

Produktkod 61320 · Aspirerande rökdetektering > Detektorer och sensorer

Röksensor för aspirerande rökdetektor ASD 535, med skyddslackerad elektronik. Larmkänslighet 0,02–10 %/m. Beställs separat till detektorn.

- Larmkänslighet 0,02–10 %/m
- Förlarm inställbara på 10–90 % av larmtröskeln
- All elektronik skyddslackerad
- För detektorn ASD 535



Produktbeskrivning

SSD 535-3 CP är en röksensor från Securiton, avsedd för den aspirerande rökdetektorn ASD 535. Den beställs separat till ASD 535, och en sensor monteras per provtagningsrör. Sensorns larmkänslighet är 0,02–10 %/m och förlarmens känslighet 0,002–9 %/m. All elektronik i sensorn är skyddslackerad och sensorn är avsedd för ASD 535 HD-detektorer.

Enligt tillverkaren använder sensorn en kraftfull lysdiod, en LVSC-rökkammare och ett luddfilter. Förlarmen kan ställas in på 10–90 % av larmtröskeln.

Tekniska data

Produktkod	61320
Tillverkare	Securiton
Tillverkarens kod	SSD 535-3 CP (11-2000013-01-02)
Produktgrupp	Aspirerande rökdetektering > Detektorer och sensorer
Känslighetsområde (larm)	0,02–10 %/m
Känslighetsområde (förlarm)	0,002–9 %/m
Driftspänning	5 V DC (från detektorn)
Kompatibilitet	ASD 535
Mått	127 × 120 × 95 mm (H × B × D)

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Datablad (serie): ASD 535

Produktkatalog (serie): SecuriSmoke ASD 2026 (Securiton)

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/securiton-ssd-535-3-cp/