




PANASONIC

Panasonic 5015 näyttökortti EBL512 G3 -keskuksiin 5000S/5001S

Tuotekoodi 42624 · Paloilmoitinjärjestelmät > Keskuslaitteet

Näyttökortti (MMI-kortti) Panasonic EBL512 G3 -paloilmoitinkeskuksiin 5000S. Kortti on keskuksen etuoven takana ja yhdistää emokortin LCD-näyttöön, etupaneelin merkkivaloihin ja näppäimistöön, kaiuttimeen ja tulostimeen.

- Varaosa 5000S-sarjan EBL512 G3 -keskuksiin
- Liitännät LCD-näytölle 5038, kaiuttimelle 5036 ja tulostimelle 5058
- Liitännät etupaneelin 5060/5061 merkkivaloille ja näppäimistölle
- Säätimet näytön kontrastille ja kaiuttimen äänenvoimakkuudelle
- Korvaa aiemman näyttökortin 5011



Tuotekuvaus

Panasonic 5015 on EBL512 G3 -paloilmoitinkeskuksen näyttökortti eli MMI-kortti (käyttöliittymäkortti). 5000S-sarjan keskuksissa on emokortti 5012 ja näyttökortti 5015. Kortti sijaitsee keskuksen etuoven takapuolella ja se on tarkoitettu varaosaksi.

Liitännät

- J1: emokortti
- J9 ja J4: LCD-näyttö 5038
- J2 ja J3: etupaneeli 5060/5061 (merkkivalot ja näppäimistö)
- J7: kaiutin 5036
- J6: tulostin 5058

Kortissa on potentiometrit LCD-näytön kontrastille (VR2) ja kaiuttimen äänenvoimakkuudelle (VR1), käynnistys- ja boot-painikkeet sekä tilamerkkivalo, joka palaa normaalitilassa.

Vaihto

Näyttökortin ohjelmistoversion on vastattava emokortin versiota täsmälleen. Kun aiempi näyttökortti 5011 vaihdetaan korttiin 5015, LCD-näytön kaapeli vedetään kortin takaa kortissa olevan reiän läpi ennen asennusta. Varmista, että kaapeli lukittuu liittimeen ja että mukana toimitettu ferriitti asennetaan.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	42624
Valmistaja	Panasonic

Tuoteryhmä	Paloilmoitinjärjestelmät > Keskuslaitteet
Liitäntä	J1 emokortti, J9/J4 LCD 5038, J2/J3 etupaneeli, J7 kaiutin 5036, J6 tulostin 5058
Säädöt	LCD-kontrasti (VR2), kaiuttimen äänenvoimakkuus (VR1)
Asennustapa	Keskuksen etuoven takapuolelle
Yhteensopivuus	EBL512 G3 5000S-sarja, emokortti 5012; korvaa kortin 5011

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tekninen kuvaus (sarja): EBL512 G3 5000 ja 5001

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-5015-nayttokortti-eb1512-g3-5000s-5001s/