



PANASONIC

Panasonic 6380-06 venturiputki kanavailmaisimeen, 0,6 m

Tuotekoodi 42410 · Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > Kanavailmaisimet

0,6 metrin venturiputki Panasonic 6377 (Uniguard-4) -kanavailmaisinkammioon. Putki johtaa ilmanvaihtokanavan ilman kammiossa olevan savuilmaisimen läpi.

- Vakiopituus 0,6 m
- Alumiinia, lyhennettävissä kanavan leveyden mukaan
- Jatkettavissa 1,06 m:n jatkoputkella 6386
- Tasainen ilmavirta koko kanavan poikkileikkaukselta

Tuotekuvaus

Panasonic 6380-06 on 0,6 metrin venturiputki kanavailmaisinkammioon 6377. Uniguard-4-kanavailmaisinkammio 6377 havaitsee savun ilmanvaihtokanavasta. Kammio ja venturiputki on suunniteltu niin, että kanavan ilmavirta ohjautuu tasaisesti koko kanavan poikkileikkaukselta ilmaimen läpi, kun kanavan ilmannoisuus on 0,5–20 m/s.

Venturiputken poikkileikkaus ja sen sivuilla olevat raot tuottavat voimakkaan venturi-ilmiön: ilma virtaa putkeen ja takaisin kanavaan tasaisesti koko kanavan leveydeltä, joten putki on käytännössä itsesäätyvä. Putki on alumiinia ja sen voi lyhentää tarvittavaan mittaan. Päätytulpan puoleista päätä ei saa katkaista.

Asennus

Putken tulee ulottua noin 90 %iin kanavan leveydestä. Kanavaan porataan Ø 38 mm:n reikä, putkeen asennetaan päätytulppa ja musta tiiviste, ja putki lukitaan kammioon lukitusruuvilla. Yli 0,6 metrin levyisissä kanavissa putkea jatketaan 1,06 metrin jatkoputkella 6386, jolloin putken tulee läpäistä koko kanava. Jos kanavan ilmavirta on pieni, voidaan käyttää puhaltimella varustettua putkea 6381-06.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	42410
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > Kanavailmaisimet
Pituus	0,6 m
Materiaali	Alumiini
Ilmannoisuus	0,5–20 m/s
Yhteensopivuus	Kanavailmaisinkammio 6377 (Uniguard-4)

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tekninen kuvaus (sarja): 6377 kanavailmaisinkammio

Pyydä tarjous tai kysy lisää: myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16