



PANASONIC

# Panasonic 6381-06 puhallinputki kanavailmaisimeen, 0,6 m

Tuotekoodi 42411 · Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > Kanavailmaisimet

0,6 metrin venturiputki sisäänrakennetulla puhaltimella Panasonic 6377 (Uniguard-4) -kanavailmaisinkammioon. Käytetään kanavissa, joissa ilmavirta on liian pieni tavalliselle putkelle.

- Sisäänrakennettu puhallin tehostaa ilmavirtaa
- Kanaviin, joissa ilmavirta on pieni
- Pituus 0,6 m, jatkettavissa jatkoputkella 6386
- Puhaltimen syöttö 24 V AC/DC, 75 mA

## Tuotekuvaus

Panasonic 6381-06 on 0,6 metrin venturiputki, jossa on sisäänrakennettu tehostepuhallin. Uniguard-4-kanavailmaisinkammio 6377 havaitsee savun ilmanvaihtokanavista. Kammio ja venturiputki on suunniteltu niin, että kanavan ilmavirta ohjautuu tasaisesti koko kanavan poikkileikkaukselta ilmaisimen läpi, kun kanavan ilmannoisuus on 0,5–20 m/s. Kun kanavan ilmavirta on pieni, puhallin varmistaa, että ilmaisimen läpi kulkee riittävästi ilmaa.

Puhallinputki on tarkoitettu erityisesti kohteisiin, joissa kammion virtausosoitin ei liiku tavallisella putkella asennettuna. Valmistaja neuvoo tällaisessa tilanteessa joko siirtämään kammion toiseen kohtaan tai käyttämään puhaltimella varustettua putkea. Putkea voidaan tarvittaessa jatkaa 1,06 metrin jatkoputkella 6386.

## Asennus

Puhallin tarvitsee erillisen 24 V AC- tai DC-syötön, virrankulutus 75 mA. Putki asennetaan kammioon 6377 samalla tavalla kuin tavallinen venturiputki: putken tulee ulottua noin 90 %:iin kanavan leveydestä ja yli 0,6 metrin kanavissa sen tulee läpäistä koko kanava. Asennuksen jälkeen toiminta tarkistetaan testisuihkeella kannen testireiän kautta.

## Tekniset tiedot

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tuotekoodi           | 42411                                                        |
| Valmistaja           | Panasonic                                                    |
| Tuoteryhmä           | Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > Kanavailmaisimet |
| Pituus               | 0,6 m                                                        |
| Käyttöjännite        | 24 V AC tai 24 V DC (puhallin)                               |
| Virrankulutus (lepo) | 75 mA (puhallin)                                             |
| Yhteensopivuus       | Kanavailmaisinkammio 6377 (Uniguard-4)                       |

## Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

**Tekninen kuvaus (sarja):** 6377 kanavailmaisinkammio

### Pyydä tarjous tai kysy lisää

**Myynti 040 668 7641 · [myynti@pap.fi](mailto:myynti@pap.fi) · arkisin klo 8–16**

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: [pap.fi/tuote/panasonic-6381-06-putki-06-m-imurilla/](https://pap.fi/tuote/panasonic-6381-06-putki-06-m-imurilla/)